


# instalação do relê

Para maior compreensão, vamos proceder a ligação da seguinte maneira:  
Imagine que a lâmpada está recebendo os dois fios, conforme desenho abaixo:



Vamos cortar somente o fio da fase onde queremos instalar o relê:



Local que cortamos e vamos instalar o relê.

Vamos ligar o relê da seguinte forma:

1. Ligar o fio verde do relê no ponto (A);
2. Ligar o fio preto do relê no ponto (B); Obs.: Desencapar um pedaço do neutro no ponto (B) e ligar o fio preto do relê;
3. Ligar o fio vermelho do relê no ponto (C).

